

Endereço: Rua Jaguaraiá, 596 - Alphaville-
Graciosa – Pinhais – PR

Tel.: (41) 3668-1319

E-mail: vendas@eurosul.com

Nome apropriado para o embarque

BATERIAS DE NÍQUEL-CÁDMIO

Nome comercial

BATERIA ICOM BP-232

Número de risco: 90

Número da ONU: UN 3496

Classe ou subclasse de risco: Classe 9
Descrição da classe ou Substâncias e

subclasse de risco: Artigos Perigosos

Grupo de embalagem: N/A

Aspecto: Bateria selada de Níquel-Cádmio (Ni-Cd), composta por células cilíndricas metálicas acondicionadas em invólucro plástico resistente. Pode apresentar terminais elétricos expostos.

EPI de uso exclusivo da equipe de atendimento a emergência: Luvas de proteção química, Óculos de segurança ou protetor facial, Avental de proteção, Equipamento de respiração autônoma em caso de incêndio.

RISCOS

Fogo: Pode liberar gases tóxicos e fumos metálicos quando submetida a altas temperaturas ou incêndio. Risco de ruptura da carcaça em caso de exposição ao calor intenso.

Saúde: Em caso de ruptura pode liberar hidróxido de potássio, substância corrosiva que provoca queimaduras na pele e danos aos olhos. Vapores podem irritar vias respiratórias.

Meio Ambiente: Contém cádmio, metal pesado tóxico ao meio ambiente. Evitar liberação no solo ou corpos d'água.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento: Isolar a área. Evitar contato com o eletrólito. Utilizar EPI adequado. Conter com material inerte absorvente. Recolher para descarte como resíduo perigoso conforme legislação ambiental.

Fogo: Utilizar pó químico seco ou dióxido de carbono. Não utilizar água diretamente sobre baterias danificadas.

Poluição: Impedir que o produto ou resíduos atinjam sistemas de drenagem ou cursos d'água. Notificar autoridades competentes se houver contaminação ambiental.

Envolvimento de pessoas: Remover a pessoa para local ventilado. Lavar pele ou olhos com água abundante por pelo menos 15 minutos. Procurar atendimento médico imediato em caso de exposição ao eletrólito.

Informações ao médico: Tratamento sintomático. Considerar exposição a hidróxido alcalino e metais pesados.

Observações: As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para o transporte. Solicitar apoio da empresa e aplicar o PAE.

sobre o acidente. Solicitar apoio da empresa em qualquer situação de emergência.

Órgão / Entidade	Telefone
BOMBEIROS	193
POLÍCIA MILITAR	190
DEFESA CIVIL	199
POLÍCIA	191
SOS COTEC	0800-707 7022
CEATOX	0800-148110
ABIQUIM	0800-118270
FATMA	Plantão 1523 Tel: (48) 3216 1700
CETESB	0800-11 3560 SP
INEA	(21) 2332-4604 / 8596-8770 RJ
FEPAM	(51) 9982-7840 / 3288-9444